ETT 500 Plus

CHAUFFAGE À ACCUMULATION

RÉF. PRODUIT: 238569

Profitez d'une chaleur agréable et douce

Adaptable et si convaincant : ce radiateur à accumulation ne mesure que 49 cm de haut, il est ainsi idéal pour l'installation sous des fenêtres basses. Ce qui lui manque en hauteur, il le compense par sa forme allongée. Vous êtes ainsi sûr de profiter d'un bel apport de chaleur.

Donner l'exemple

Vous bénéficiez d'une longue durée de vie de l'appareil grâce à sa technologie sophistiquée. Le filtre à peluches situé dans le circuit d'aspiration de l'air y contribue également. Il empêche que des particules dans l'air ambiant ne soient aspirées dans l'appareil.

ETT 350 Plus
Réf. produit: 238568

Les principales caractéristiques

- Radiateur à accumulation très bas, à puissance de chauffe élevée, pour installation au sol
- Fonctionnement pratique et économe en énergie grâce à la technologie de recharge automatique et intelligente C-Plus
- Thermostat intégré avec programmation hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte
- Panneau de commande facilement accessible avec écran LCD rétro-éclairé
- Longue durée de vie
- Fonctionnement très silencieux grâce à un ventilateur tangentiel peu bruyant

Type	ETT 350 Plus	ETT 500 Plus
Réf. à commander	238568	238569

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	3/N/PE - 400 V	3/N/PE - 400 V
Fréquence	50/- Hz	50/- Hz
Courant nominal	5,1 A	7,2 A
Puissance raccordée nominale	3,50 kW	5,00 kW
Protection (électrique)	10 A	16 A
Niveau sonore	34 dB(A)	35 dB(A)
Capacité thermique	49 %	50 %
Puissance de chauffe	1430 W	2040 W
Hauteur	490 mm	490 mm
Largeur	1130 mm	1480 mm
Profondeur	275 mm	275 mm
Poids	55 kg	71 kg
Poids (briques comprises)	195 kg	267 kg
Nombre de paquets de briques	10	14
Couleur	blanc alpin	blanc alpin

Profondeur avec la grille de dégagement au mur de 30 mm

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.